



CZYTNIK METAPACE S-3

Metapace S-3 to bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych jednoliniowych (imager). Posiada duży zasięg łączności radiowej (Bluetooth) z odbiornikiem nawet do 30m. Pozwala na zeskanowanie do 70000 kodów na jednym ładowaniu baterii. Metapace S-3 może sygnalizować odczytanie kodu przez sygnał akustyczny, poprzez wibrację lub poprzez sygnał świetlny. Skaner odczytuje kody z odległości do 46cm.

METAPACE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Waga	145g
Typ czytnika	1D linear imager
Źródło światła	dioda 630nm LED
Szybkość odczytu	270 skanów na sekundę
Zasięg	Do 15m
Odległość odczytu	Do 46cm
Zasilanie	+5VDC ± 5% /5VDC±5% (USB dongle), 1200mAh – bateria
Interfejs	USB
Sygnalizacja odczytu	Dźwiękowa, optyczna, wibracyjna
Temperatura	0 - +40°C
Wilgotność	5 - 95%, bez kondensacji
Skanowane kody	RSS, EAN, UPC, I 2 of 5, Codabar, Code 39, Code 128, China Postage, Code 93, Code 11, MSI – Plessey, Code 32, Telpen
Gwarancja	24 miesiące

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services



MEMBER OF

