



CZYTNIK METAPACE S-3

Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych Metapace S-2 z interfejsem Bluetooth i głowicą Liner image. Idealnie czyta kody 1D i Barcode GS1. Technologia Bluetooth umożliwia skanerowi pracę z odległości do 90m od bazy dokującej. Skaner posiada dużą pamięć, może zapamiętać do 32000 kodów kreskowych po utracie komunikacji do ponownego jej odzyskania. Skanery z głowicą Liner Imager zapewniają długą żywotność urządzenia oraz pewny i szybki odczyt przez cały okres eksploatacji.

METAPACE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Waga	177g
Typ czytnika	1D linear imager
Źródło światła	Dioda laserowa 618nm – 626nm red LED
Kolor	Czarny
Rozdzielczość	Min. 3mil
Szybkość odczytu	200 skanów na sekundę
Zasilanie	+5V ± 10%
Moduły	Bluetooth class 2 ver. 2.0
Zasięg odczytu	Do 90m
Temperatura	0 - +50°C
Wilgotność	10 - 90%, bez kondensacji
Skanowane kody	1D, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 Databar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Italian and French Pharmacodes, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, RSS14, Telepen, UPC/EAN, GS1-128
Gwarancja	36 miesięcy
Komunikacja	RS-232, KBW, USB
Wskaźnik szczelności	IP30
Odporność na upadki	Wytrzymuje upadki na podłoże betonowe z wysokości 1,2m

Zapewniamy oprogramowanie i materiały eksploatacyjne renomowanych firm



EXCELLENCE IN:

digital & flexo label printing and converting
automated labelling systems
supply chain management solutions
professional multi-platform services

**MEMBER OF**